

Основная страница > Панель управления

О настройках по умолчанию для данного принтера

Режим установок по умолчанию

Изменение установок по умолчанию

Настройки по умолчанию управляют многими функциями принтера. Хотя зачастую вы можете настроить эти функции через программное обеспечение или с помощью драйвера принтера, в некоторых случаях может потребоваться изменить настройки по умолчанию при помощи панели управления принтера, используя режим установок по умолчанию.

Режим установок по умолчанию

В следующей таблице приведен список настроек и значений по умолчанию, которые можно выбирать в режиме установок по умолчанию. Примечания по настройкам приведены под таблицей. Инструкции по изменению настроек по умолчанию см. в разделе Изменение установок по умолчанию.

Пункт	Настройка / значение *1
Page length for tractor	3inch, 3.5inch, 4inch, 5.5inch, 6inch, 7inch, 8inch, 8.5inch, 11inch , 70/6inch, 12inch, 14inch, 17inch
Skip over perforation	Off , On
Auto tear off	Off , On
Auto line feed	Off , On
Print direction	Bi-D , Uni-D
Software	ESC/P , IBM PPDS
0 slash	0 , Ø
I/F mode	Auto , Parallel, Serial, USB
Auto I/F wait time	10 seconds , 30 seconds
Baud rate	19200 , (9600), 4800, 2400, 1200, 600, 300 BPS
Parity	None , Odd, Even, Ignore
Data length	8 bit , 7 bit
Parallel I/F bidirectional mode	Off, On
Packet mode	Auto , Off
Character table *2	Стандартная модель: Italic, PC 437 , PC 850, PC 860, PC 865, PC 861, PC 863, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Все другие модели: Italic, PC 437 , PC 850 , PC 437 Greek, PC 853, PC 855, PC 852, PC 857, PC 866 , PC 869, MAZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, Bulgaria, PC 774, Estonia, ISO 8859-2, PC 866 LAT, PC 866 UKR, PC APTEC, PC 708, PC 720, PC AR864, PC 860, PC 865, PC 861, PC 863, BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15, PC 771, PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048
International character set for Italic table	Italic U.S.A. , Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain1
Pitch	10CPI , 12CPI, 15CPI, 17CPI, 20CPI, Proportional
Auto CR (IBM PPDS) *3	Off , On
Manual feed wait time	0.5 second, 1 second, 1.5 seconds , 2 seconds
Buzzer	Off, On
Low-noise mode	Off , On
IBM character table (IBM PPDS) *3	Table2 , Table1
Power off timer	Off , 1 hours, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours

✓ Замена на 9600

✓ Замена на PC 866

*1 Настройки, выделенные полужирным шрифтом, – это стандартные заводские настройки. Настройки могут отличаться в

